

※下記は国内の主要なレジストラの一般的な設定例を示したものであり、設定作業およびその結果に関しては弊社の管理外となります。ご不明な点は各レジストラのサポートまでお問い合わせください。

※下記の情報は本ページ作成時での情報です。各レジストラの仕様変更により今後設定方法等が変更になる場合があります。

※下記はご利用中のレジストラが用意するネームサーバを利用することが前提となります。大元のドメインで利用する正規のネームサーバをすでに他社ネームサーバに指定して運用中の場合は、そちらのネームサーバでNSレコードを設定する必要がありますのでご注意ください。

ムームードメインが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

http://muumuu-domain.com/?mode=guide&state=custom_setup

上記設定例にならって、TXTレコード値の設定を行ってください。

例)

対象のドメイン名を「example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

・サブドメイン : 空欄

・種別 : TXT

・内容 : "v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all" または "v=spf1 include:abc.y-ml.com ~all"

例)

対象のドメイン名を「mag.example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

・サブドメイン : mag

・種別 : TXT

・内容 : "v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all" または "v=spf1 include:abc.y-ml.com ~all"

※お客様の環境のIPアドレス、ドメイン名は、弊社から送信された設定完了メールをご確認ください。

※レコード値に設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。

さくらインターネットが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

<http://support.sakura.ad.jp/manual/dom/zone.html>

http://katy.jp/gid/subdomain_sakura.html

上記設定例にならって、TXTレコードのゾーン追加を行ってください。

例)

対象のドメイン名を「example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

・ エントリ : @

・ 種別 : TXT

・ 値 : "v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all" または "v=spf1 include:abc.y-ml.com ~all"

例)

対象のドメイン名を「mag.example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

・ エントリ : mag

・ 種別 : TXT

・ 値 : "v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all" または "v=spf1 include:abc.y-ml.com ~all"

※お客様の環境のIPアドレス、ドメイン名は、弊社から送信された設定完了メールをご確認ください。

※ゾーン設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。

お名前.comが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

<http://www.onamae.com/guide/details.php?g=18>

上記設定例にならって、TXTレコードのレコード設定を行ってください。

例)

対象のドメイン名を「example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

・ ホスト名 : 空欄

・ TYPE : TXT

・ VALUE : "v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all" または "v=spf1 include:abc.y-ml.com ~all"

例)

対象のドメイン名を「mag.example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

・ ホスト名 : mag

・ TYPE : TXT

・ VALUE : "v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all" または "v=spf1 include:abc.y-ml.com ~all"

※お客様の環境のIPアドレス、ドメイン名は、弊社から送信された設定完了メールをご確認ください。

※レコード設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。

バリュードメインが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

<http://www.value-domain.com/howto/?action=moddns>

上記設定例にならって、TXTレコード設定を行ってください。

例ではサブドメイン名を「mag」とします。

COMドメインなどeNomで取得されたドメインの場合

例) 対象のドメイン名を「example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

・ ホスト名 : @

・ タイプ : TXT

・ ターゲット : v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all またはv=spf1 include:abc.y-ml.com ~all

例) 対象のドメイン名を「mag.example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

・ ホスト名 : mag

・ タイプ : TXT

・ ターゲット : v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all またはv=spf1 include:abc.y-ml.com ~all

汎用JP、ccTLD、他社管理ドメインなどeNom以外で取得されたドメインの場合

テキストエリアに、“txt ホスト名 値”の順に記載し保存します。

```
txt mag v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all
```

または

```
txt mag v=spf1 include:abc.y-ml.com ~all
```

※お客様の環境のIPアドレス、ドメイン名は、弊社から送信された設定完了メールをご確認ください。

※レコード設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。

エックスサーバが提供するDNSサーバをご利用の場合の例

http://www.xserver.ne.jp/manual/man_domain_dns_setting.php

上記設定例にならって、TXTレコードのレコード設定を行ってください。

例) 対象のドメイン名を「example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

・ ホスト名 : 空欄

・ 種別 : TXT

・ 内容 : “v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all” または “v=spf1 include:abc.y-ml.com ~all”

・ 優先度 : 変更なし

例)

対象のドメイン名を「mag.example.jp」、お客様の環境のIPアドレスを「123.123.123.123」、お客様の環境のドメインを「abc.y-ml.com」とした場合

- ・ ホスト名 : mag

- ・ 種別 : TXT

- ・ 内容 : "v=spf1 ip4:123.123.123.123 ~all" または "v=spf1 include:abc.yml.com ~all"

- ・ 優先度 : 変更なし

※お客様の環境のIPアドレス、ドメイン名は、弊社から送信された設定完了メールをご確認ください

※レコード設定を行ってから、実際にインターネットに反映されるまで、24時間ほどかかる場合があります。